



# Lovtidende A

## Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr<sup>1)</sup>

I medfør af § 9 i, stk. 1, § 9 j, stk. 2, 3 og 7, § 9 k, § 9 l, stk. 2-4, § 9 m, § 9 n, stk. 1-4, § 9 o, § 9 z, stk. 2-4, § 9 æ, § 9 ø, stk. 1 og 4, § 44, stk. 1, § 45, stk. 2 og 7, § 51, stk. 1, nr. 6, § 67, § 80, stk. 1-2, §§ 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved bl.a. § 2 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 1248 af 18. december 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 87 af 28. januar 2014, og § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 638 af 12. juni 2013, samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

### Kapitel 1

#### Anvendelsesområde

##### § 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved

- 1) elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning,
- 2) registrering af producenter, der bringer elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, og deres repræsentanter, jf. §§ 6-7,
- 3) registrering af kommunale indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, jf. § 24,
- 4) registrering af kommunalbestyrelsernes behov for indsamlingsmateriel, jf. § 25,
- 5) registrering af tilgængeligt indsamlingsmateriel, jf. § 26,
- 6) registrering af kollektive ordninger, jf. § 53, og
- 7) informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr, jf. kapitel 13.

*Stk. 2.* Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse ved håndtering af alt affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.

*Stk. 3.* Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald tillige anvendelse.

*Stk. 4.* Ved import og eksport af affald af elektrisk og elektronisk udstyr finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald anvendelse.

##### § 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke

- 1) motordrevne køretøjer samt elektrisk og elektronisk udstyr, som indgår som en integreret del heri, og affaldsfraktioner heraf, som er omfattet af bekendtgørelse om

håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, jf. dog stk. 2,

- 2) elektrisk og elektronisk udstyr, som er nødvendigt for at beskytte væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, herunder våben, ammunition og krigsmateriel fremstillet til specifikt militære formål,
- 3) elektrisk og elektronisk udstyr, som er specifikt udformet og installeret som en del af en anden type udstyr, der er undtaget fra eller ikke er omfattet af denne bekendtgørelses anvendelsesområde, og som kun kan fungere korrekt, hvis det indgår i dette udstyr,
- 4) glødepærer og
- 5) batterier og akkumulatorer omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, jf. dog stk. 3.

*Stk. 2.* Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er undtaget af motordrevne køretøjer, jf. stk. 1, nr. 1, skal håndteres efter bestemmelserne i § 38.

*Stk. 3.* Der er pligt til at udtage batterier og akkumulatorer, jf. stk. 1, nr. 5, som ved indsamlingen indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Efter udtagning skal disse behandles efter reglerne i bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

### Kapitel 2

#### Definitioner

##### § 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Affald: Affald som det defineres i bekendtgørelse om affald.
- 2) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, herunder alle komponenter, delkomponenter og hjælpematerialer, som indgår i udstyret på bortskaffelsestidspunktet.
- 3) Affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr: Affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. nr. 11.
- 4) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke er affald fra private husholdninger, jf. nr. 5.
- 5) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger:

- a) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der hidrører fra private husholdninger,
  - b) affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der hidrører fra handel, industri, institutioner og andre kilder, som på grund af dets art og mængde kan sidestilles med affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, og
  - c) affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, der sandsynligvis kan anvendes af både private husholdninger og andre brugere end private husholdninger.
- 6) **Behandling:** Behandling som det defineres i bekendtgørelse om affald.
  - 7) **Bortskaffelse:** Bortskaffelse som det defineres i bekendtgørelse om affald.
  - 8) **Bringe i omsætning:** Første gang et produkt i erhvervsøjemed gøres tilgængelig på det danske marked, jf. nr. 20.
  - 9) **Distributør:** Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, der gør elektrisk eller elektronisk udstyr tilgængeligt på markedet. En distributør kan samtidig være producent i den i nr. 29 anførte betydning.
  - 10) **Elektrisk og elektronisk udstyr:** Elektrisk og elektronisk udstyr, der er omfattet af producentansvar, og som opfylder følgende betingelser:
    - a) Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller et elektromagnetisk felt for at kunne fungere korrekt, og udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter, og
    - b) som omfattet af bilag 1, og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1.000 volt for vekselstrøms vedkommende og højst 1.500 volt for jævnstrøms vedkommende.
  - 11) **Andet elektrisk og elektronisk udstyr (elektrisk og elektronisk udstyr uden producentansvar):** Elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke er omfattet af nr. 10, litra b.
  - 12) **Elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv:** Elektrisk og elektronisk udstyr, som er specifikt fremstillet til anvendelse i private og offentlige institutioner eller virksomheder, og som ikke er elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger, jf. nr. 13.
  - 13) **Elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger:** Elektrisk og elektronisk udstyr, som sandsynligvis kan anvendes i private husholdninger, herunder udstyr af samme art, som anvendes i private og offentlige institutioner samt virksomheder.
  - 14) **Farligt affald:** Farligt affald som det defineres i bekendtgørelse om affald.
  - 15) **Farligt stof eller blanding:** Ethvert stof eller enhver blanding, som opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier, som anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december om 2008 klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger:
    - a) Fareklasse 2.1-2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F,
    - b) fareklasse 3.1- 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10,
    - c) fareklasse 4.1 og
    - d) fareklasse 5.1.
  - 16) **Forberedelse med henblik på genbrug:** Forberedelse med henblik på genbrug som det defineres i bekendtgørelse om affald.
  - 17) **Forebyggelse:** Foranstaltninger, der træffes inden stoffer, blandinger eller produkter, der er elektrisk eller elektronisk udstyr, bliver til affald, og som mindsker
    - a) affaldsmængden, herunder via genbrug af produkter eller forlængelse af produkternes levetid,
    - b) de negative konsekvenser, som det producerede affald har for miljøet og menneskers sundhed, eller
    - c) indholdet af de skadelige stoffer i blandinger og produkter.
  - 18) **Genanvendelse:** Genanvendelse som det defineres i bekendtgørelse om affald.
  - 19) **Genbrug:** Genbrug som det defineres i bekendtgørelse om affald.
  - 20) **Gøre tilgængelig på markedet:** Enhver levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på det danske marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag.
  - 21) **Impermeabelt areal:** Et område med en tæt belægning, der kan modstå påvirkning fra væsker, uden fare for nedrivning til jord og grundvand.
  - 22) **Indsamling:** Indsamling som det defineres i bekendtgørelse om affald.
  - 23) **Indsamlingsordning:** Indsamlingsordning som det defineres i bekendtgørelse om affald.
  - 24) **Indsamlingsmateriel:** Bure, containere, lyskasser m.v. til indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
  - 25) **Indsamlingssted:** Et sted etableret af kommunalbestyrelsen, hvorfra producenter skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger.
  - 26) **Loven:** Lov om miljøbeskyttelse.
  - 27) **Medicinsk udstyr:** Medicinsk udstyr eller tilbehør, som det defineres i bekendtgørelse om medicinsk udstyr, og som er elektrisk og elektronisk udstyr.
  - 28) **Nyttiggørelse:** Nyttiggørelse som det defineres i bekendtgørelse om affald.
  - 29) **Producent:** Enhver fysisk eller juridisk person, som uanset hvilken salgsmetode, der anvendes, herunder fjernkommunikation,
    - a) er etableret i Danmark og fremstiller elektrisk eller elektronisk udstyr i Danmark under eget navn eller varemærke, eller får elektrisk eller elektronisk udstyr udformet eller fremstillet og bringer dette i omsætning i Danmark under eget navn eller varemærke,

- b) er etableret i Danmark og under eget navn eller varemærke i Danmark videreforsælger udstyr fremstillet af andre leverandører, idet en videreforsælger dog ikke betragtes som producent, hvis producentens varemærke er angivet på udstyret, jf. litra a,
- c) er etableret i Danmark og i erhvervsøjemed bringer elektrisk eller elektronisk udstyr fra en anden EU-medlemsstat eller et tredjeland i omsætning i Danmark,
- d) sælger elektrisk og elektronisk udstyr ved hjælp af fjernkommunikation direkte til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i Danmark og er etableret i en anden EU-medlemsstat eller i et tredjeland, eller
- e) bortset fra i §§ 6 og 7 og bilag 6, en repræsentant for producenten, jf. lovens § 9 j, stk. 5, som er registreret i henhold til §§ 6 og 7 i denne bekendtgørelse.
- 30) Repræsentant: En fysisk eller juridisk person, der er bemyndiget til at repræsentere en producent, jf. lovens § 9 j, stk. 5 og 6, og er registreret i henhold til §§ 6 og 7.
- 31) Slutbruger: Den private husholdning, virksomhed eller private eller offentlige institution, som er den sidste bruger af et udstyr, før det bliver til affald.
- 32) Særskilt håndtering: Sortering, opbevaring, indsamling, transport, oparbejdning og behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
- 33) Udtagning: Manuel, mekanisk, kemisk eller metallurgisk håndtering, der resulterer i, at farlige stoffer, blandinger og komponenter isoleres i en identificerbar strøm eller er en identificerbar del af en strøm i behandlingsprocessen. Et stof, en blanding eller en komponent er identificerbar, hvis det med overvågning kan kontrolleres, at behandlingen er miljømæssigt forsvarlig.

*Stk. 2.* Når der i denne bekendtgørelse anføres mængde eller kg, menes der den faktiske vægt af elektrisk og elektronisk udstyr fratrukket vægten af batterier og akkumulatorer omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, samt fratrukket emballage, brugsvejledninger, manualer og lignende.

### Kapitel 3

#### *Produktudformning*

**§ 4.** De produkter, der bringes i omsætning, skal lette genbrug, adskillelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Producenterne må ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser hindre genbrug af elektrisk og elektronisk affald, medmindre sådanne specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser frembyder altovervejende fordele, f.eks. med hensyn til miljøbeskyttelse og/eller sikkerhedskrav. Kravene til miljøvenligt design, der fremmer genbrug og behandling af elektrisk og elektronisk affald, og som er fastsat indenfor rammerne

af ecodesignloven og regler udstedt i medfør heraf, finder anvendelse ved udformning af produktet.

### Kapitel 4

#### *Producentregister for elektrisk og elektronisk udstyr*

**§ 5.** Dansk Producentansvarssystem fører som registeransvarlig et digitalt producentregister over

- 1) producenter, der bringer elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, jf. §§ 6-7,
- 2) kommunale indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, jf. § 24,
- 3) kommunalbestyrelsens registrerede behov for indsamlingsmateriel, jf. § 25,
- 4) tilgængeligt indsamlingsmateriel, jf. § 26, og
- 5) kollektive ordninger, jf. § 53.

*Stk. 2.* Alle registreringer i registeret, jf. stk. 1, skal ske digitalt og skal ske efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

*Stk. 3.* Registeret, jf. stk. 1, er offentligt og gratis tilgængeligt på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, [www.dpa-system.dk](http://www.dpa-system.dk).

*Stk. 4.* På Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, [www.dpa-system.dk](http://www.dpa-system.dk), findes henvisninger til de andre EU-medlemsstaters nationale producentregistre.

**§ 6.** En producent, der bringer elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar i omsætning, skal lade sig eller sin repræsentant, jf. lovens § 9 j, stk. 5, registrere i producentregistret, jf. § 5, senest 14 dage før producenten første gang bringer elektrisk eller elektronisk udstyr i omsætning.

**§ 7.** Producenters og deres eventuelle repræsentanters registrering i producentregistret, jf. § 6, skal indeholde de oplysninger, som er nævnt i bilag 6.

*Stk. 2.* Registreringspligten er først opfyldt, når

- 1) samtlige oplysninger, jf. stk. 1, er indberettet fyldestgørende,
- 2) gebyr for registrering er betalt, jf. § 55, stk. 1,
- 3) når sikkerhed er stillet, jf. §§ 41-43, eller producenten har dokumenteret indmeldelse i en kollektiv ordning, som har stillet sikkerhed, jf. § 51, stk. 1, nr. 4, eller har opnået fritagelse for sikkerhedsstillelse, jf. § 44, og
- 4) en eventuel repræsentant har bekræftet registreringen som repræsentant, jf. stk. 5.

*Stk. 3.* Dansk Producentansvarssystem skal bekræfte registreringen i producentregistret over for producenten, senest 14 dage efter at registreringen er sket.

*Stk. 4.* Producenten kan på ethvert tidspunkt registrere en repræsentant i producentregistret, jf. stk. 1 og 2, herunder skift af repræsentant eller ophør af bemyndigelsen. Hver producent kan kun registrere én repræsentant. Repræsentanten kan på ethvert tidspunkt registrere ophør af bemyndigelsen. Dansk Producentansvarssystem bekræfter inden 7 dage registrering af ophør af bemyndigelse over for både producenten og den hidtidige repræsentant.

*Stk. 5.* Dansk Producentansvarssystem beder den fysiske eller juridiske person, som producenten har registreret som repræsentant, jf. stk. 1, 2 og 4, om inden 7 dage digitalt at

be- eller afkræfte registreringen som repræsentant, herunder at de registrerede oplysninger om repræsentanten er korrekte, og at repræsentanten har gjort sig bekendt med sine forpligtelser efter loven og denne bekendtgørelse. Overskrides fristen eller afkræfter den fysiske eller juridiske person, som producenten har registreret som repræsentant, registreringen som repræsentant, gennemføres registreringen ikke af Dansk Producentansvarssystem, hvilket samtidig meddeles producenten.

*Stk. 6.* Repræsentantens ansvar og rettigheder i henhold til loven og denne bekendtgørelse, herunder for indberetninger i henhold til kapitel 5, består i den periode, repræsentanten repræsenterer producenten, jf. stk. 1-5.

**§ 8.** Producenter skal registrere ændringer i de allerede registrerede oplysninger, jf. § 7, stk. 1, til Dansk Producentansvarssystem senest en måned efter, at ændringerne har fundet sted.

*Stk. 2.* Dansk Producentansvarssystem skal bekræfte ændringerne i registreringen i producentregistret, jf. stk. 1, over for producenten, senest 14 dage efter at registreringen er sket.

**§ 9.** Hvis en producent ophører med at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, skal producenten registrere dette hos Dansk Producentansvarssystem.

**§ 10.** Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt

- 1) elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af reglerne om producentansvar efter denne bekendtgørelse,
- 2) elektronisk og elektrisk udstyr bragt i omsætning hører ind under en af de forskellige kategorier, der er angivet i bilag 1, og hvilken kategori udstyret i så fald tilhører,
- 3) en producent er omfattet af producentansvaret,
- 4) en repræsentant, jf. § 7, opfylder kravene i loven og denne bekendtgørelse til at være registreret, og
- 5) elektrisk og elektronisk udstyr bragt i omsætning henhører under elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger eller erhverv.

*Stk. 2.* Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, at en registreret producent ikke længere kan være registreret i producentregistret, hvis:

- a) en producent ikke har betalt gebyr, jf. §§ 55 eller 56,
- b) en producent misligholder sine indberetningsforpligtelser, jf. kapitel 5, eller
- c) en producent ikke har indsendt revisorerklæring eller ledelseserklæring, jf. § 13.

**§ 11.** Distributører må ikke aftage og forhandle elektrisk og elektronisk udstyr fra producenter, der ikke er registreret i producentregistret efter §§ 6-7.

## Kapitel 5

### Årlig indberetningspligt til Dansk Producentansvarssystem

**§ 12.** Producenter skal en gang årligt og senest den 31. marts indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængden af elektrisk og elektronisk udstyr, som

producenten har bragt i omsætning det foregående kalenderår.

*Stk. 2.* Hvis producenter bringer elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, uden at mængderne indberettes til Dansk Producentansvarssystem i henhold til stk. 1, skal producenten indberette oplysninger om mængder af elektrisk og elektronisk udstyr bragt i omsætning, for den periode hvor producenten har bragt udstyret i omsætning, men ikke har opfyldt indberetningspligten.

*Stk. 3.* Producenter, der påbegynder at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning, skal i forbindelse med registrering, jf. §§ 6-7, indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om den forventede mængde af elektrisk og elektronisk udstyr bragt i omsætning for det pågældende kalenderår.

*Stk. 4.* Eventuelle ændringer i indberetninger i henhold til stk. 1 og 2 skal indberettes samlet for et kalenderår sammen med indberetningerne for det følgende kalenderår. Ændringerne kan være, som følge af at udstyr overføres for at blive bragt i omsætning uden for Danmark, eller som følge af fejl i tidligere indberetninger. Indberetningen skal attesteres af producentens revisor i henhold til § 13.

*Stk. 5.* Hvis udstyr overføres til at blive bragt i omsætning uden for Danmark af en anden end producenten, er det en forudsætning for at foretage ændringen, jf. stk. 4, at producenten fremsender en erklæring til Dansk Producentansvarssystem fra den virksomhed, som har overført det ubrugte udstyr enten i sin oprindelige form eller som en integreret del af noget andet udstyr.

*Stk. 6.* Indberetningen af mængder bragt i omsætning efter stk. 1-5 skal være angivet i kg fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier samt være fordelt på elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger henholdsvis erhverv. I kategori 4 skal fotovoltariske paneler angives særskilt.

**§ 13.** Producenters indberetning af mængder af elektrisk og elektronisk udstyr bragt i omsætning skal attesteres af producentens revisor efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger, jf. dog stk. 3 og 4. Revisorerklæringen skal senest den 31. maj det pågældende år, jf. dog stk. 2, sendes til Dansk Producentansvarssystem via [www.dpa-system.dk](http://www.dpa-system.dk).

*Stk. 2.* Hvis producenten har et regnskabsår, der ikke følger kalenderåret, er fristen for at indsende revisorerklæringen, jf. stk. 1, 5 måneder efter producentens afslutning af regnskabsåret. Det er en betingelse herfor, at producenten senest den 31. maj fremsender en ledelseserklæring til Dansk Producentansvarssystem om rigtigheden af de indberettede mængder, der er bragt i omsætning, jf. § 12, samt oplyser, hvornår den attesterede revisorerklæring vil være Dansk Producentansvarssystem i hænde.

*Stk. 3.* En producent, som i henhold til årsregnskabsloven ikke er forpligtet til at udarbejde årsregnskab eller til at lade årsregnskabet revidere, kan uanset stk. 1 anmode Dansk Producentansvarssystem om fritagelse fra kravet om revisorerklæring, hvis producenten fremsender en ledelseserklæring til Dansk Producentansvarssystem, som dokumenterer den årlige omsætning og indestår for rigtigheden af de indberettede data, jf. § 12.

*Stk. 4.* Producenter, som bringer elektrisk og elektronisk udstyr for højst 1.000.000 kr. årligt i omsætning, kan uanset stk. 1 anmode Dansk Producentansvarssystem om fritagelse fra kravet om revisorerklæring, hvis producenten fremsender en ledelseserklæring til Dansk Producentansvarssystem, som dokumenterer den årlige omsætning og indestår for rigtigheden af de indberettede data, jf. § 12.

**§ 14.** Hvis Miljøstyrelsen ved tilsyn konstaterer, at der er væsentlige afvigelser ved indberetningen, kan producenten ikke opnå fritagelse fra krav om revisorerklæring i de efterfølgende 2 år, fra det tidspunkt hvor Miljøstyrelsen meddeler Dansk Producentansvarssystem, at der er konstateret væsentlige afvigelser.

**§ 15.** Producenter skal hvert år senest den 31. marts indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om

- 1) mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, producenten har taget tilbage og behandlet, jf. § 39, med særlig angivelse af de mængder, der er modtaget af distributører,
- 2) hvilke miljøgodkendte anlæg, der har behandlet det i §§ 39-40 omhandlede affald af elektrisk og elektronisk udstyr,
- 3) mængden af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er sendt til behandling, fordelt på miljøgodkendte anlæg,
- 4) procenter for genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug for de enkelte miljøgodkendte anlæg, og
- 5) den genanvendte mængde og mængden forberedt med henblik på genbrug fordelt på de enkelte miljøgodkendte anlæg.

*Stk. 2.* Oplysningerne efter stk. 1 skal være angivet i kg og fordeles på de i bilag 1 nævnte kategorier.

**§ 16.** Producenter, der via tildeling er pålagt at afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger hos indsamlingssteder etableret af kommunalbestyrelsen, jf. § 28, stk. 2, skal én gang årligt og senest den 31. marts indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængden af affald af elektrisk og elektronisk udstyr det foregående år, som er

- 1) indsamlet pr. indsamlingssted etableret af kommunalbestyrelsen eller
- 2) afhentet andre steder i kommunen efter aftale med kommunalbestyrelsen.

*Stk. 2.* Oplysningerne skal være angivet i kg og fordeles på de i § 27, stk. 1, nævnte fraktioner.

*Stk. 3.* Producenter skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen uden beregning udlevere oplysninger om indsamlede mængder pr. indsamlingssted pr. måned fordelt på de i § 27, stk. 1, nævnte fraktioner. Kommunalbestyrelsen kan kræve oplysningerne udleveret én gang hver måned.

**§ 17.** Producenter skal én gang årligt og senest den 31. marts til Dansk Producentansvarssystem indberette følgende:

- 1) Tilbageagningsordninger, som producenten har oprettet i henhold til § 22, stk. 4, samt mængden af affald af

elektronisk og elektrisk udstyr, der er tilbagetaget gennem tilbageagningsordninger det foregående kalenderår. Oplysningerne skal være fordelt på kategorierne anført i bilag 1.

- 2) Aftaler, som producenten har indgået med kommunalbestyrelsen efter § 27, stk. 2, om sortering af affald i fraktioner.
- 3) Aftaler, som producenten har indgået med købere af udstyret efter § 36, stk. 1, om overdragelse af forpligtelser til særskilt håndtering samt mængden af udstyr, der er omfattet af aftalerne.
- 4) Aftaler, som producenten har indgået med kommunalbestyrelsen om andre vilkår for afhentning af tildelte mængder, jf. bilag 7, punkt 2.1.3.
- 5) Oplysninger om forberedelse med henblik på genbrug og behandling af det elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i omsætning, jf. § 49.
- 6) Mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som producenten har afhentet fra de kommunale indsamlingssteder det foregående kalenderår, jf. § 24, eller har afhentet andre steder i kommunen i henhold til aftale med kommunalbestyrelsen. Oplysningerne skal være fordelt på de kategorier, som fremgår af bilag 1.

**§ 18.** Indberetninger i henhold til §§ 12-13 og 15-17 skal ske digitalt og skal i øvrigt ske efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

## Kapitel 6

### Årlig indberetningspligt til Miljøstyrelsen

**§ 19.** Dansk Producentansvarssystem indberetter en gang årligt og senest den 1. juli oplysninger til Miljøstyrelsen om:

- 1) Den samlede mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, som producenter har bragt i omsætning i det foregående kalenderår og indberettet til Dansk Producentansvarssystem. Mængderne skal være fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr og på udstyr til brug for private husholdninger henholdsvis erhverv.
- 2) Den samlede mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som producenter særskilt har indsamlet i det foregående kalenderår. Mængderne skal være fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr og på udstyr til brug for private husholdninger henholdsvis erhverv.
- 3) Den samlede mængde af særskilt indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr. Oplysningerne skal desuden være opdelt i, hvorvidt de er behandlet i Danmark, i EU eller udenfor EU.
- 4) Den opnåede andel af nyttiggørelse og genanvendelse/forberedelse med henblik på genbrug, jf. §§ 39-40, for særskilt indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysningerne skal være fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr.

*Stk. 2.* Miljøstyrelsen kan fastsætte retningslinjer for Dansk Producentansvarssystems indberetning.

## Kapitel 7

### *Administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger*

§ 20. Dansk Producentansvarssystem skal inden for rammerne af persondataloven i relevant omfang samarbejde med relevante myndigheder og producentregistre i andre EU-medlemsstater samt EU-Kommissionen og i den forbindelse udveksle oplysninger og dokumenter af betydning for producenteres efterlevelse af deres forpligtelser vedrørende elektrisk og elektronisk udstyr og affald heraf i henhold til loven og denne bekendtgørelse, herunder oplysninger om mængder, der er bragt i omsætning og tilbagetaget, fordelt på kategorier eller fraktioner.

*Stk. 2.* Udveksling af oplysninger og dokumenter, jf. stk. 1, skal ske digitalt.

§ 21. Miljøstyrelsen skal som tilsynsmyndighed inden for rammerne af persondataloven i relevant omfang samarbejde med relevante myndigheder og producentregistre i andre EU-medlemsstater samt EU-Kommissionen og i den forbindelse udveksle oplysninger og dokumenter af betydning for producenteres efterlevelse af deres forpligtelser vedrørende elektrisk og elektronisk udstyr og affald heraf i henhold til loven og denne bekendtgørelse, herunder om resultaterne af tilsyn.

*Stk. 2.* Udveksling af oplysninger og dokumenter, jf. stk. 1, skal ske digitalt.

## Kapitel 8

### *Indsamlingsordninger for private husholdninger m.v.*

§ 22. Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger. Indsamlingsordningerne skal være let tilgængelige under hensyn til befolkningstætheden.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsen kan afvise at modtage større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger i indsamlingsordninger etableret af kommunalbestyrelsen.

*Stk. 3.* Affaldsproducerende virksomheder har adgang til at aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, hvor de selv er slutbruger, når de har benyttet sig af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladsen, jf. bekendtgørelse om affald.

*Stk. 4.* Kollektive ordninger skal etablere modtagepladser for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger i hver region for fraktioner, som medlemmer af den kollektive ordning er forpligtet til at tilbagetage. Oplysninger om modtagepladser skal indberettes til Dansk Producentansvarssystem efter deres anvisninger.

*Stk. 5.* Dansk Producentansvarssystem skal offentliggøre modtagepladserne på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, [www.dpa-system.dk](http://www.dpa-system.dk).

*Stk. 6.* Distributører kan modtage affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger. Distributøren må alene kræve betaling for håndtering af affaldet hos slutbruger og for transporten fra slutbruger.

*Stk. 7.* Hvis en distributør modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, skal distributør-

ren benytte en indsamlingsordning oprettet af producenter eller af kommunalbestyrelsen. Sidstnævnte gælder kun, når distributøren har benyttet sig af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladsen, jf. bekendtgørelse om affald.

*Stk. 8.* Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger for affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger.

§ 23. Enhver slutbruger, jf. dog stk. 2-4, skal aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger til indsamlingsordninger etableret af kommunalbestyrelsen, oprettet af producenter eller af distributører, jf. § 22.

*Stk. 2.* Større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, hvor slutbrugerne er private eller offentlige institutioner eller erhvervsvirksomheder, skal afleveres til en producent eller kollektiv ordning, som har forpligtelsen til tilbagetagning og særskilt håndtering, f.eks. på en modtageplads oprettet af en kollektiv ordning, jf. § 22, stk. 4.

*Stk. 3.* Affaldsproducerende virksomheder kan aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, hvis de selv er slutbruger, til modtagepladser oprettet af de kollektive ordninger, jf. § 22, stk. 4.

*Stk. 4.* Affaldsproducerende virksomheder kan i henhold til reglerne om kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse i bekendtgørelse om affald aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, for hvilket de selv er slutbruger, til en af de i § 68, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i bekendtgørelse om affald nævnte.

*Stk. 5.* Affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke er omfattet af stk. 4, og som hidrører fra private husholdninger, skal afleveres til indsamlingsordninger etableret af kommunalbestyrelsen, jf. § 22, stk. 8, jf. dog stk. 6.

*Stk. 6.* Affaldsproducerende virksomheder har adgang til at aflevere affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger til de i stk. 1 etablerede indsamlingsordninger, når de har benyttet sig af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladsen, jf. bekendtgørelse om affald.

§ 24. Kommunalbestyrelsen skal registrere henholdsvis afregistrere indsamlingssteder i producentregistret på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, [www.dpa-system.dk](http://www.dpa-system.dk), en måned før et indsamlingssted etableres eller nedlægges. Registreringen skal ske i henhold til bilag 7 og efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

*Stk. 2.* Indsamlingsstederne skal opfylde kravene i bilag 7.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal til Dansk Producentansvarssystem og efter deres anvisninger registrere behovet for indsamlingsmateriel pr. indsamlingssted og fraktion med udgangspunkt i de materialetyper, producenterne registrerer, jf. § 26, stk. 2.

*Stk. 2.* Dansk Producentansvarssystem skal offentliggøre det registrerede behov på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, [www.dpa-system.dk](http://www.dpa-system.dk).

§ 26. Producenter skal stille indsamlingsmateriel til rådighed for kommunalbestyrelsens etablerede indsamlingssteder i overensstemmelse med kravene i bilag 7.

*Stk. 2.* Producenter skal registrere det indsamlingsmateriel, som producenten stiller til rådighed for kommunalbestyrelsen hos Dansk Producentansvarssystem og efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

*Stk. 3.* Dansk Producentansvarssystem skal offentliggøre oplysninger efter stk. 2 på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, [www.dpa-sysytem.dk](http://www.dpa-sysytem.dk).

**§ 27.** Kommunalbestyrelsen skal sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som indleveres på kommunalbestyrelsens indsamlingssteder sorteres i følgende fraktioner, jf. bilag 2, med henblik på overdragelse til producenter:

- 1) Store husholdningsapparater,
- 2) kølemøbler,
- 3) små husholdningsapparater,
- 4) skærme og monitorer,
- 5) lyskilder, samt
- 6) fra 1. september 2014 fotovoltaiske paneler.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsen kan uanset stk. 1 sortere affaldet i flere fraktioner efter forudgående aftale med producenten, som tildeles affald efter § 28. Det er en betingelse, at håndteringen overholder kravene i bilag 3 og 4. Aftalen registreres hos Dansk Producentansvarssystem efter deres anvisninger.

*Stk. 3.* Dansk Producentansvarssystem skal offentliggøre aftalen indgået efter stk. 2 på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, [www.dpa-system.dk](http://www.dpa-system.dk).

*Stk. 4.* Kommunalbestyrelsen kan af pladmæssige årsager bestemme, at fraktion 1 og 2 indsamles i én fraktion på et indsamlingssted. Det er en betingelse, at håndteringen overholder kravene i bilag 3 og 4. Kommunalbestyrelsen skal oplyse Dansk Producentansvarssystem herom. Dansk Producentansvarssystem skal offentliggøre dette på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, [www.dpa-system.dk](http://www.dpa-system.dk).

*Stk. 5.* Kommunalbestyrelsen skal indsamle fraktion 5 adskilt i henholdsvis lysstofrør og andre lyskilder separat, såfremt producenterne ønsker det.

## Kapitel 9

### *Tildeling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger*

**§ 28.** Producenter af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger skal i forhold til deres markedsandel tilbagetage en forholdsmæssig andel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger inden for de i § 27, stk. 1, angivne fraktioner.

*Stk. 2.* Producenter skal tilbagetage den mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som tildeles dem af Dansk Producentansvarssystem, jf. § 29, herunder fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelserne har etableret, jf. § 22.

*Stk. 3.* Producenter skal for egen regning foranstalte særskilt håndtering af det affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som producenten tager tilbage, jf. kapitel 11.

**§ 29.** Dansk Producentansvarssystem træffer én gang årligt afgørelse om tildeling af den mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som producenter skal tage tilbage, herunder fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelsen har etableret, jf. § 22.

*Stk. 2.* Dansk Producentansvarssystem beregner tildelingen efter retningslinjerne i bilag 8.

*Stk. 3.* Dansk Producentansvarssystem er ansvarlig for at udarbejde en omregningsnøgle mellem fraktioner, jf. § 27, stk. 1, og kategorier, jf. bilag 1.

*Stk. 4.* Omregningsnøglen, jf. stk. 3, skal baseres på sorteringsforsøg. Dansk Producentansvarssystem skal derfor efter behov og i samarbejde med udvalgte kommunale eller private indsamlingssteder gennemføre nødvendige sorteringsforsøg, der sikrer en retvisende omregningsnøgle.

*Stk. 5.* Aktører, som indsamler eller behandler affald af elektrisk og elektronisk udstyr, er forpligtet til at give Dansk Producentansvarssystem adgang til data herom og er forpligtet til at give Dansk Producentansvarssystem adgang til affald af elektrisk og elektronisk udstyr i forbindelse med sorteringsforsøg, jf. stk. 4.

**§ 30.** En tildelingsperiode, jf. § 29, starter hvert år den 1. september.

*Stk. 2.* Dansk Producentansvarssystem meddeler senest den 1. juni tildelingen, jf. § 29, til producenterne og kommunalbestyrelserne. Dansk Producentansvarssystem offentliggør tildelingen på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, [www.dpa-system.dk](http://www.dpa-system.dk).

**§ 31.** Producenters tilbagetagning fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelsen har etableret, jf. § 22, skal ske efter retningslinjerne i bilag 7.

**§ 32.** Hvis en producent ikke afhenter tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr på de indsamlingssteder, som kommunalbestyrelsen har etableret, i overensstemmelse med bilag 7, kan kommunalbestyrelsen få dækket sine faktiske, dokumenterede omkostninger til nødafhentning ved at rette kravet direkte mod producenten. Hvis producenten ikke betaler de dokumenterede udgifter, kan kommunalbestyrelsen anmode Dansk Producentansvarssystem om, at udgifterne dækkes af den sikkerhedsstillelse, producenten har stillet, jf. § 41.

**§ 33.** Hvis en producent eller kollektiv ordning, som har stillet sikkerhed i henhold til §§ 41 eller 51, stk. 1, nr. 4, ophører midt i en tildelingsperiode, jf. § 30, skal Dansk Producentansvarssystem fordele de tildelte indsamlingssteder til de øvrige producenter. Dansk Producentansvarssystem skal frigive sikkerhedsstillelse til de øvrige producenter i henhold til § 47, stk. 3.

*Stk. 2.* Hvis en kollektiv ordning, der ikke har stillet sikkerhed, men har fået tildelt indsamlingssteder på vegne af producenter, bliver opløst i en tildelingsperiode, jf. § 30, skal Dansk Producentansvarssystem fordele de tildelte indsamlingssteder til de tidligere medlemmer af den kollektive ordning i henhold til deres markedsandel. Et indsamlingssted kan tildeles flere producenter.

## Kapitel 10

### *Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv*

§ 34. Slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr, som er bragt i omsætning før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. § 38, ved at aflevere affaldet til en af de i § 68, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i bekendtgørelse om affald nævnte.

Stk. 2. Slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv kan dog, uanset stk. 1, i forbindelse med køb af nyt elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv uden beregning aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr bragt i omsætning før den 1. april 2006 til producenten, hvis det nye udstyr erstatter det udstyr, som er bragt i omsætning før den 1. april 2006, og har samme formål.

Stk. 3. Stk. 2 kan fraviges ved aftale.

§ 35. Producenter, som har bragt elektrisk og elektronisk udstyr til erhverv i omsætning efter den 31. december 2005, skal for egen regning tage affald af udstyret tilbage og sikre affaldet særskilt håndteret i overensstemmelse med § 38, jf. dog § 36.

Stk. 2. Producenters tilbagetagning efter stk. 1 kan ske ved, at

- 1) producenten henter affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv hos slutbrugeren,
- 2) slutbrugeren afleverer affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv til en modtageplads, som producenten har etableret inden for samme region, eller
- 3) via distributør.

Stk. 3. Producenter skal ved henvendelse fra en slutbruger oplyse om, hvordan tilbagetagning efter stk. 1 kan ske.

§ 36. Producenter, som bringer elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv i omsætning, kan uanset § 35 aftale med køberen af udstyret, at køberen overtager producentens forpligtelser til særskilt håndtering, jf. § 38.

Stk. 2. Hvis slutbrugeren ikke afleverer affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv til producenten, skal slutbrugeren foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. § 38, ved at aflevere til en af de i § 68, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, i bekendtgørelse om affald nævnte.

## Kapitel 11

### *Særskilt håndtering m.v.*

§ 37. Det påhviler enhver, herunder producenter eller den, der handler på deres vegne, der etablerer ordninger til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr at anvende de bedste, tilgængelige behandlings-, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker.

§ 38. Ved håndtering eller forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr skal følgende krav opfyldes:

- 1) Affaldet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. nr. 2-5, kan overholdes,

- 2) pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal have:
  - a) impermeable belægninger for relevante arealer med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere, og
  - b) vejrfast overdækning af relevante arealer,
- 3) der skal ske udtagning af alle væsker samt de i bilag 3 nævnte stoffer, blandinger og komponenter,
- 4) de i bilag 3 nævnte stoffer, blandinger og komponenter skal håndteres efter retningslinjerne i bilag 4, og
- 5) anlæg til behandling af elektrisk og elektronisk udstyr skal have
  - a) vægte til vejning af det behandlede affald,
  - b) impermeable belægninger og vandtæt overdækning for relevante arealer med udslipningsindsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant, sandfang og olieudskillere,
  - c) egnet oplagringsplads til afmonterede reservedele, og
  - d) egnede beholdere til oplagring af batterier, PCB-/PCT-holdige kondensatorer og andet farligt affald som f.eks. radioaktivt affald.

§ 39. Producenter eller den, der er ansvarlig for håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal sikre, at der ved håndtering heraf sker genanvendelse/forberedelse med henblik på genbrug samt nyttiggørelse i overensstemmelse med minimumsmålene i bilag 9.

Stk. 2. Gennemførelsen af minimumsmålene i bilag 9 beregnes for hver kategori ved at dividere vægten af affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr, der ankommer til nyttiggørelse eller genanvendelse/forberedelse med henblik på genbrug efter korrekt behandling i overensstemmelse med bilag 3 og 4 vedrørende nyttiggørelse eller genanvendelse/forberedelse med henblik på genbrug, med vægten af alt særskilt indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr for hver kategori udtrykt som en procentdel. Indledende aktiviteter, herunder sortering og oplagring forud for nyttiggørelse, indgår ikke i beregningen af disse mål, jf. bilag 5 B i bekendtgørelse om affald.

§ 40. For så vidt angår eksport af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr til tredjelande regnes dette affald kun med, jf. § 39, hvis de i § 39 fastsatte krav og mål er opfyldt, og eksportøren kan forelægge dokumentation for, at affaldet er genanvendt/forberedt med henblik på genbrug eller nyttiggjort i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

## Kapitel 12

### *Sikkerhedsstillelse for håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger*

§ 41. Producenter, som bringer elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger i omsætning, skal, inden udstyret bringes i omsætning og én gang årligt, stille sikkerhed til sikring af finansieringen af håndtering af affald



det af det elektriske og elektroniske udstyr fra private husholdninger.

**§ 42.** Dansk Producentansvarssystem fastsætter størrelse af sikkerheden, jf. § 41.

*Stk. 2.* For producenter, som er registreret i producentregistret, jf. §§ 6 og 7, og allerede bringer elektrisk og elektronisk udstyr til brug for de private husholdninger i omsætning, fastsættes sikkerhedens størrelse på grundlag af

- 1) de mængder af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for de private husholdninger, der er bragt i omsætning, som producenten har indberettet til producentregistret, jf. § 12, og
- 2) de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af det affald, som producenterne er forpligtede til at tage tilbage.

*Stk. 3.* For producenter, som påbegynder at bringe elektrisk og elektronisk udstyr til brug for de private husholdninger i omsætning og ikke har fået tildelt affald, jf. § 29, fastsættes sikkerhedens størrelse på grundlag af

- 1) den forventede mængde af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for de private husholdninger bragt i omsætning i det pågældende kalenderår, som producenten har indberettet til producentregistret, jf. § 12, og
- 2) de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra de private husholdninger.

*Stk. 4.* For producenter, som har bragt elektrisk og elektronisk udstyr til brug for de private husholdninger i omsætning, men ikke tidligere har opfyldt registreringspligten efter §§ 6 og 7 samt indberetningspligten efter § 12, fastsættes sikkerhedens størrelse på grundlag af

- 1) den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger, der er bragt i omsætning, som producenten har indberettet til producentregistret, jf. § 12,
- 2) den tilbagetagne mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger, som producenten har indberettet til producentregistret, jf. § 12, og
- 3) de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra de private husholdninger.

**§ 43.** Dansk Producentansvarssystem træffer afgørelse om tidspunktet for, hvornår sikkerheden, jf. § 41, skal stilles.

*Stk. 2.* Sikkerheden stilles efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger. Producenterne skal fremsende dokumentation til Dansk Producentansvarssystem for, at sikkerheden, jf. stk. 1, er stillet. Dansk Producentansvarssystem godkender sikkerhedsstillelsen, når kravene hertil er opfyldt.

**§ 44.** Kollektive ordninger, jf. § 51, kan på vegne af de producenter, som indgår i den kollektive ordning, ansøge Dansk Producentansvarssystem om fritagelse fra at stille sikkerhed efter § 41.

*Stk. 2.* Dansk Producentansvarssystem træffer afgørelse om fritagelse efter stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Den kollektive ordning har samlet set tilslutning fra mindst 10 af de registrerede producenter, og
- 2) producenternes samlede markedsandel i den kollektive ordning udgør mindst 5 % af den samlede mængde af udstyr i kg bragt i omsætning inden for én af de i bilag 1 angivne kategorier, som er indberettet for alle producenter.

*Stk. 3.* Afgørelse efter stk. 2 træffes for hver af de i bilag 1 nævnte kategorier for sig. Hvis en kollektiv ordning opnår fritagelse for sikkerhedsstillelse i en af kategorierne 1-7 i bilag 1, er den kollektive ordning dog også fritaget for sikkerhedsstillelse i alle de øvrige kategorier.

*Stk. 4.* Det er et vilkår for afgørelser om fritagelse, jf. stk. 2, at den kollektive ordning hæfter i hele tildelingsperioden, jf. § 30, for den samlede forpligtelse for alle de producenter, som er medlem af den pågældende kollektive ordning.

*Stk. 5.* Hvis en kollektiv ordning, der er fritaget for sikkerhedsstillelse, ikke afhenter det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr inden for de fastsatte tidsfrister, jf. kapitel 9, og ikke betaler de dokumenterede udgifter, jf. bilag 7, kan den kollektive ordning ikke fritages for sikkerhedsstillelse i de to efterfølgende tildelingsperioder.

**§ 45.** Hvis en kollektiv ordning, som er fritaget fra sikkerhedsstillelse efter § 44, bliver opløst, træffer Dansk Producentansvarssystem afgørelse efter §§ 42-43 om den sikkerhedsstillelse, som de producenter, der var medlem af den opløste kollektive ordning, skal stille.

**§ 46.** Når producenten har dokumenteret, at det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger er tilbagetaget og særskilt håndteret, frigives sikkerhedsstillelsen, jf. § 41, af Dansk Producentansvarssystem til producenten.

*Stk. 2.* Når der i en ny tildelingsperiode, jf. § 30, stilles sikkerhed efter § 41, frigives sikkerhedsstillelsen for den tidligere tildelingsperiode af Dansk Producentansvarssystem til producenten.

**§ 47.** Hvis en producent ikke har indsamlet de tildelte mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. kapitel 9, frigiver Dansk Producentansvarssystem sikkerhedsstillelsen, jf. § 41, og fordeler den til de producenter, som i den foregående tildelingsperiode, jf. § 30, har afhentet den forøgede mængde og indsendt dokumentation for omkostningerne til håndteringen af denne. Dette gælder kun, hvis producenten er for lille til at få tildelt et indsamlingssted.

*Stk. 2.* Hvis en producent eller kollektiv ordning ikke afhenter det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr inden for de fastsatte tidsfrister, jf. kapitel 9, og ikke betaler de dokumenterede udgifter, jf. bilag 7, frigives sikkerhed stillet i henhold til §§ 41-43 af Dansk Producentansvarssystem til kommunalbestyrelsen til brug for betaling af tilbagetagning og særskilt håndtering samt administrationsomkostninger, jf. § 32.

*Stk. 3.* Hvis en producent eller kollektiv ordning, som har stillet sikkerhed, ophører i en tildelingsperiode, jf. § 30, frigives sikkerhedsstillelsen af Dansk Producentansvarssystem til den producent eller kollektive ordning, som ved tildeling

i tildelingsperioden overtager forpligtelsen og afhenter affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr.

### Kapitel 13

#### *Informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr*

§ 48. Producenter skal sikre, at slutbrugerne af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger i salgs- og informationsmateriale, herunder i brugsanvisninger eller på salgsstedet, oplyses om

- 1) de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af tilstedeværelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr,
- 2) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles særskilt,
- 3) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald,
- 4) de indsamlings- og genanvendelsesordninger slutbrugerne har til rådighed, uanset hvilke producenter eller andre aktører der har opstillet dem, og
- 5) betydning af mærkningen i henhold til § 50.

*Stk. 2.* Informations- og oplysningspligten efter stk. 1 kan opfyldes ved at gengive en af Miljøstyrelsen udarbejdet standardtekst.

*Stk. 3.* De oplysninger, der er fastsat i stk. 1-2, skal som minimum være anført på dansk, norsk eller svensk.

§ 49. Producenter skal stille de fornødne oplysninger om forberedelse med henblik på genbrug og behandling af elektrisk og elektronisk udstyr gratis til rådighed for hver enkelt type nyt elektrisk eller elektronisk udstyr, der for første gang bringes i omsætning i EU, senest et år efter at udstyret er bragt i omsætning.

*Stk. 2.* I det omfang anlæg, der forbereder med henblik på genbrug, og behandlings- og genanvendelsesanlæg, jf. bekendtgørelse om affald, har behov herfor for at kunne efterkomme bestemmelserne i loven og i denne bekendtgørelse, skal oplysningerne, jf. stk. 1, identificere de forskellige komponenter og materialer i det elektriske eller elektroniske udstyr samt placeringen af farlige stoffer og blandinger i det elektriske eller elektroniske udstyr. Producenterne af det elektriske eller elektroniske udstyr skal stille oplysningerne til rådighed for anlæg, der forbereder med henblik på genbrug, og behandlings- og genanvendelsesanlæg i form af manualer eller i form af digitale medier (f.eks. cd-rom eller onlinetjenester).

§ 50. Producenter skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr, der fremstilles i Danmark eller importeres til Danmark. Mærkningen skal overholde følgende:

- a) Mærkningen skal være i overensstemmelse med bilag 5. Mærkningen kan anbringes på det elektriske eller elektroniske udstyrs emballage, hvis dette undtagelsesvis er nødvendigt som følge af produktets størrelse eller funktion. Piktogrammet skal i så fald også være optrykt i brugsanvisningen og på garantibeviset.

- b) Mærkningen skal specificere, at det pågældende elektriske eller elektroniske udstyr er bragt i omsætning efter den 1. april 2006.
- c) Mærkningen, jf. litra b, skal fortrinsvis være i overensstemmelse med DS/EN 50419. Det anbefales, at mærkningen, som omtalt i DS/EN 50419, identificerer producenten samt den præcise dato for, hvornår udstyret er bragt i omsætning.

### Kapitel 14

#### *Kollektive ordninger*

§ 51. En kollektiv ordning kan overtage følgende forpligtelser for producenter:

- 1) Forpligtelser i henhold til lovens § 9 j, stk. 1, og § 9 l, stk. 1,
- 2) registrering og indberetning af oplysninger, jf. §§ 6-8, 12, 15-17,
- 3) informationsforpligtelser i henhold til § 48,
- 4) sikkerhedsstillelse over for Dansk Producentansvarssystem i henhold til § 41 for samtlige deltagere i den kollektive ordning,
- 5) indgåelse af aftaler om sortering af affald i fraktioner efter § 27, stk. 2,
- 6) indgåelse af aftale om andre vilkår for afhentning af tildelte mængder efter bilag 7, punkt 2.1.3.,
- 7) tilbagetagning og håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, herunder tildelte mængder, jf. kapitel 9, og
- 8) fremsendelse af information til Dansk Producentansvarssystem.

*Stk. 2.* Hvis der ikke er stillet sikkerhed, eller den stillede sikkerhed ikke er tilstrækkelig, og den kollektive ordning ikke opfylder forpligtelsen på vegne af de producenter, der er medlem af ordningen, skal de i stk. 1 nævnte forpligtelser opfyldes af den enkelte producent. I så fald tildeles hver producent affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger i overensstemmelse med § 29.

*Stk. 3.* Såfremt en kollektiv ordning stiller sikkerhed på producenters vegne i henhold til stk. 1, nr. 4, eller en producent forlader den kollektive ordning inden udgangen af en tildelingsperiode, jf. § 30, skal den kollektive ordnings sikkerhedsstillelse dække finansiering af producentens resterende affaldshåndteringsforpligtelse indtil udgangen af den pågældende tildelingsperiode.

§ 52. En kollektiv ordning skal sikre, at

- 1) enhver producent har lige adgang til at deltage i den kollektive ordning og behandles på lige vilkår, idet der skal tages hensyn til producentens markedsandel,
- 2) der hos de enkelte producenter opkræves de oplysninger, der skal videregives til Dansk Producentansvarssystem i henhold til denne bekendtgørelse, og ved anmodning om yderligere oplysninger skal det fremgå, at dette ikke kræves i henhold til denne bekendtgørelse,
- 3) der ikke videregives konkurrencefølsomme oplysninger til andre virksomheder,

- 4) medlemmer af ordningen bliver oplyst om, at indberetningsforpligtelserne over for Dansk Producentansvarssystem i henhold til kapitel 5 skal ske årligt,
- 5) den enkelte producent på fakturaen bliver oplyst om størrelsen af det gebyr, Dansk Producentansvarssystem opkræver for den pågældende producent, samt at den kollektive ordning årligt opkræver gebyret hos den enkelte producent, såfremt den kollektive ordning står for at betale gebyret til Dansk Producentansvarssystem,
- 6) producenter får tilbagebetalt tidligere indbetalte beløb, når udstyr til brug for private husholdninger overføres for at blive bragt i omsætning uden for Danmark, jf. § 12, stk. 4 og 5, og
- 7) der etableres modtagepladser for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger i hver region.

§ 53. En kollektiv ordning skal, for at forpligtelserne nævnt i § 51, stk. 1, kan overdrages til den kollektive ordning, oprettes i producentregisteret, jf. § 5, med angivelse af navnet på ordningen, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og CVR-nr., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For udenlandske kollektive ordninger, der ikke er registreret i CVR-registeret, skal virksomhedens momsnummer (VAT-nummer), europæiske momsregistreringsnummer eller nationale momsregistreringsnummer oplyses i stedet for CVR-nr.

## Kapitel 15

### *Kommunale behandlingsanlæg*

§ 54. Kommunalbestyrelsen kan fortsat drive eksisterende kommunale behandlingsanlæg, som er sat i drift inden den 1. januar 2005 og er godkendt til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, på betingelse af at kommunalbestyrelsen

- 1) sikrer, at anlægget er udskilt til et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab,
- 2) i forbindelse med udskillelsen efter nr. 1 sikrer, at der er foretaget en værdiansættelse til markedspris af det kommunale anlægs aktiver,
- 3) ved drift af anlægget sikrer en regnskabsmæssig adskillelse fra kommunens øvrige drift i overensstemmelse med principperne i Kommissionens direktiv 2000/52/EF om gennemskuelse af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder,
- 4) sikrer, at anlægget er omfattet af den til enhver tid gældende årsregnskabslov,
- 5) sikrer, at driften af anlægget er fuldstændig adskilt fra den kommunale økonomi, herunder de kommunale affaldsgebyrer i henhold til bekendtgørelse om affald, og
- 6) sikrer, at anlægget driver virksomhed på almindelige markedsmæssige vilkår.

## Kapitel 16

### *Gebyrer*

§ 55. For registrering i producentregisteret, jf. § 6, betales et engangsgebyr på 1.000 kr. pr. producent til Dansk Producentansvarssystem. Hvis producenten allerede er registreret i producentregisteret i henhold til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer eller bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, skal der betales et engangsgebyr på 500 kr.

Stk. 2. For behandling af sager om fritagelse for sikkerhedsstillelse, jf. § 44, for affald af elektrisk og elektronisk udstyr betales et gebyr pr. anvendt time.

Stk. 3. Hvis en producent eller kollektiv ordning giver anledning til ekstraordinær administration i forbindelse med sikkerhedsstillelse, opkræves et gebyr pr. anvendt time.

§ 56. For administration af tildelingsordningen for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, jf. kapitel 9, betaler producenter et årligt gebyr til Dansk Producentansvarssystem. Gebyret beregnes i forhold til den mængde elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger, der er bragt i omsætning i det foregående kalenderår.

Stk. 2. For øvrige administrative opgaver, som Dansk Producentansvarssystem udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betaler alle producenter et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i omsætning i det foregående kalenderår.

Stk. 3. Hvis en nyregistreret producent ikke har bragt elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning i det foregående kalenderår, betales i stedet for de i stk. 1 og 2 omtalte gebyrer et gebyr for den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, der forventes bragt i omsætning af den pågældende producent det pågældende kalenderår. Hvis den mængde, der er bragt i omsætning, afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret med det beløb, der svarer til differencen.

Stk. 4. Gebyrerne efter henholdsvis stk. 1 og 2 samlet eller stk. 3 udgør mindst 250 kr. årligt.

Stk. 5. Hvis en producent eller en kollektiv ordning giver anledning til ekstra administration i forbindelse med tildelingsordningen, jf. stk. 1, opkræves der særskilt gebyr pr. anvendt time.

§ 57. Gebyrerne, jf. §§ 55 og 56, skal svare til de faktiske omkostninger, som Dansk Producentansvarssystem har i forbindelse med udførelse af opgaver fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Gebyrerne opkræves af Dansk Producentansvarssystem.

Stk. 3. Miljøstyrelsen fastsætter årligt gebyrsatserne anført i § 55, stk. 2 og 3, og § 56, stk. 1-3 og 5, på baggrund af budget og indstilling om gebyrstørrelse fra Dansk Producentansvarssystem. Dansk Producentansvarssystem offentliggør gebyrsatserne på deres hjemmeside, [www.dpa-system.dk](http://www.dpa-system.dk).

## Kapitel 17

### Tilsyn og klage

§ 58. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse, dog ikke § 21.

Stk. 2. Miljøstyrelsen fører dog tilsyn med §§ 5-20, § 22, stk. 4-5, § 26, stk. 2 og 3, §§ 28-31, 33 og 39-54.

§ 59. Afgørelser truffet af Dansk Producentansvarssystem kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. lovens § 9 ø, stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være skriftlig.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af Dansk Producentansvarssystem i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

## Kapitel 18

### Straffebestemmelser

§ 60. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

- 1) undlader at udtage batterier og akkumulatører i overensstemmelse med § 2, stk. 3,
- 2) bringer elektrisk eller elektronisk udstyr i omsætning uden at have ladet sig registrere i overensstemmelse med §§ 6 og 7 eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i henhold til § 7, stk. 1-2 eller 4,
- 3) undlader at meddele ændringer i de efter § 7 registrerede oplysninger, jf. § 8, eller undlader at meddele oplysninger med at være producent af elektrisk eller elektronisk udstyr, jf. § 9,
- 4) aftager og forhandler elektrisk eller elektronisk udstyr fra producenter, som ikke er registrerede i producentregistret, jf. § 11,
- 5) undlader at indberette oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i henhold til §§ 12-13, 15-17 og 39-40,
- 6) undlader at foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr efter § 34, stk. 1, eller § 35,
- 7) undlader at aflevere til eller afleverer i strid med § 22, stk. 3-4 og 7, og § 23,
- 8) som distributør opkræver betaling i strid med § 22, stk. 6,
- 9) undlader at registrere og vedligeholde oplysninger om indsamlingssteder, jf. §§ 24-25,
- 10) undlader at opfylde kravene på indsamlingsstederne i henhold til § 24 samt bilag 7,
- 11) undlader at stille indsamlingsmateriel til rådighed i overensstemmelse med § 26 samt bilag 7,
- 12) undlader at overholde reglerne om sortering i § 27,
- 13) undlader at tilbagetage, indsamle eller afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen samt den særskilte håndtering efter §§ 28 og 31,

- 14) undlader at anvende de bedste til rådighed værende behandlings-, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker, jf. § 37,
- 15) undlader at håndtere affaldet efter kravene i § 38,
- 16) undlader at særskilt håndtere affald af elektrisk eller elektronisk udstyr i henhold til §§ 39-40,
- 17) undlader at opfylde nyttiggørelses-, genbrugs- eller genanvendelsesmålene, jf. §§ 39-40 og bilag 9,
- 18) bringer elektrisk eller elektronisk udstyr i omsætning uden at have stillet passende sikkerhed efter §§ 41-42 samt efter anvisningerne i henhold til § 43, stk. 2,
- 19) undlader at give oplysninger eller afgiver urigtige oplysninger til brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med § 48, stk. 1 og 3,
- 20) undlader at stille de fornødne oplysninger til rådighed for eller afgiver urigtige oplysninger om genbrug og behandling til virksomheder, der håndterer affald, efter § 49,
- 21) undlader at mærke elektrisk og elektronisk udstyr efter § 50 samt bilag 5, eller
- 22) som kollektiv ordning undlader at sikre overholdelse af kravene i § 52.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

- 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

## Kapitel 19

### Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 61. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. februar 2014, jf. dog stk. 3-5. § 3, stk. 1, nr. 15, træder dog først i kraft den 1. juni 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1296 af 12. december 2011 om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen) ophæves, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. § 10 i bekendtgørelse nr. 1296 af 12. december 2011 om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen) finder fortsat anvendelse for elektrisk og elektronisk udstyr, som distributører har aftaget og forhandlet før denne bekendtgørelses ikrafttræden. Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1296 af 12. december 2011 om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen) finder fortsat anvendelse på hændelser indtruffet før denne bekendtgørelses ikrafttræden, herunder indberetninger samt revisor- og ledelseserklæringer, jf. kapitel 5, der vedrører perioder før denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 1296 af 12. december 2011 om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronik-

kaffaldsbekendtgørelsen) finder fortsat anvendelse på afgørelser truffet af Dansk Producentansvarssystem, før denne bekendtgørelses ikrafttræden, og som påklages til Miljøstyrelsen, jf. § 59, stk. 1.

Stk. 6. § 3, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse nr. 362 af 6. april 2010 om markedsføring af elektrisk og elektronisk ud-

styr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen) finder fortsat anvendelse indtil den 1. juni 2015.

*Miljøministeriet*

KIRSTEN BROSBØL

/ Claus Torp

---

<sup>1)</sup> Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2003, nr. L 37, side 24, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EF af 8. december 2003 om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2003, nr. L 345, side 106, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2012, nr. L 197, side 38, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/112/EF af 16. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF med henblik på at tilpasse disse til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2008, nr. L 345, side 68.

**Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr**

Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 10, stk. 1, § 12, stk. 6, § 15, stk. 2, §§ 17, 19 og 44.

- 1) Store husholdningsapparater.
- 2) Små husholdningsapparater.
- 3) IT- og teleudstyr.
- 4) Forbrugerudstyr og fotovoltaiske paneler.
- 5) Belysningsudstyr.
- 6) Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala).
- 7) Legetøj og fritids- og sportsudstyr.
- 8) Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter).
- 9) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter.
- 10) Salgsautomater.

**Bilag 2****Vejledende liste over elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategorierne i bilag 1 og under fraktionerne i § 27, stk. 1.****Kategori 1. Store husholdningsapparater**

Store kølemøbler

Køleskabe

Fryseudstyr

Andre store apparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer

Vaskemaskiner

Tørretumblere

Opvaskemaskiner

Kogeapparater

Elkomfurer

Elkogeplader

Mikrobølgeovne

Andre store apparater til madlavning og anden behandling af fødevarer

Elektriske varmeapparaturer

Elradiatorer

Andre store apparater til opvarmning af lokaler, senge og siddemøbler

Elventilatorer

Klimaanlæg

Andet blæser-, udsugnings- og klimaudstyr

**Kategori 2. Små husholdningsapparater**

Støvsugere

Tæppefejmaskiner

Andre rengøringsapparater

Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning til tekstiler

Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning

Brødrister

Frituregryder



Kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker

Elektriske knive

Hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje

Ure, armbåndsure og andet udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid

Vægte

### **Kategori 3. It- og teleudstyr**

Centraliseret databehandling:

Mainframes

Minicomputere

Printerenheder

Pc'er:

Pc'er (herunder CPU, mus, skærm og tastatur)

Bærbare (laptop) computere (herunder CPU, mus, skærm og tastatur)

Note-book-computere

Note-pad-computere

Printere

Kopieringsudstyr

Elektriske og elektroniske skrivemaskiner

Lommeregnerne og bordregnemaskiner

og andre produkter og andet udstyr til elektronisk indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information

Brugerterminaler og -systemer

Telefaxapparater

Telexapparater

Telefoner

Mønttelefoner

Trådløse telefoner

Mobiltelefoner

Telefonsvarere

og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden information ved hjælp af telekommunikation

#### **Kategori 4. Forbrugerudstyr og fotovoltaiske paneler**

Radioapparater

Tv-apparater

Videokameraer

Videobåndoptagere

Hi-fi-båndoptagere

Forstærkere

Musikinstrumenter

og andre produkter eller andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation

Fotovoltaiske paneler

#### **Kategori 5. Belysningsudstyr**

Lysarmaturer til lysstofrør/lavenergipærer med undtagelse af lysarmaturer i private husholdninger

Lysstofrør

Kompakt-lysstofpærer (lavenergipærer)

Udladningspærer herunder tryknatriumlamper og halogenlamper

Lavtryksnatriumpærer

Anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys (med undtagelse af glødepærer)

#### **Kategori 6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)**

Boremaskiner

Save

Symaskiner

Udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, klipning, boring, hulning, stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer

Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug

Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug

Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden behandling af flydende eller luftformige stoffer med andre midler

Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter

### **Kategori 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr**

Elektriske tog og racerbaner

Håndholdte spillekonsoller

Videospil

Computere til cykling, dykning, løb, roning osv.

Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter

Enarmede tyveknægte

### **Kategori 8. Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)**

Strålebehandlingsudstyr

Kardiologisk udstyr

Dialyseudstyr

Lungeventilatorer

Nuklearmedicinsk udstyr

Laboratorieudstyr til in vitro-diagnostik

Analyseudstyr

Fryseudstyr

Fertiliseringsprøver

Andre apparater til påvisning, forebyggelse, kontrol, behandling og lindring af sygdomme, skader eller handicap

### **Kategori 9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter**

Røgdetektorer

Varmeregulatorer

Termostater

Måle-, veje- eller justeringsapparater til private husholdninger eller som laboratorieudstyr

Andre overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der anvendes i industrianlæg (f.eks. i kontroltavler)

### **Kategori 10. Automatiske dispensere**

Automater til varme drikke

Automater til varme eller kolde flasker eller dåser

Automater til faste produkter

Pengeautomater

Alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter

### **Fraktion 1. Store husholdningsapparater**

Vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, komfurer.

Andet elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke hører under Fraktion 2 Kølemøbler, Fraktion 4 Skærme & monitorer eller Fraktion 5 Lyskilder, og hvor den gennemsnitlige størrelse er  $\geq 1,2$  m og/eller  $\geq 0,3$  m<sup>2</sup> og/eller  $\geq 0,2$  m<sup>3</sup> og/eller  $\geq 20$  kg \*.

### **Fraktion 2. Kølemøbler**

Køleskabe, fryser, klimaanlæg/aircondition, affugtningsudstyr, varmepumper, fadølsanlæg, udstyr som automatisk leverer kolde produkter, andet udstyr med indhold af kølemiddel.

### **Fraktion 3. Små husholdningsapparater**

Mikrobølgeovne, emhætter, støvsugere, computere uden skærme, telefoner, stereoanlæg, højttalere, video og dvd-afspillere, kameraer, musikinstrumenter, el-værktøj, elektriske græsslåmaskiner, elektronisk legetøj, elektronisk sportsudstyr, elektrisk udstyr til personlig hygiejne, ikke-inficeret medicinsk udstyr, lysarmaturer med indbygget elektronik.

Andet elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke hører under Fraktion 2 Kølemøbler, Fraktion 4 Skærme & monitorer eller Fraktion 5 Lyskilder, og hvor den gennemsnitlige størrelse er  $< 1,2$  m og  $< 0,3$  m<sup>2</sup> og  $< 0,2$  m<sup>3</sup> og  $< 20$  kg.<sup>2)</sup>

### **Fraktion 4. Skærme & monitorer**

Fjernsyn, monitorer, fladskærme, LCD-fotorammer, bærbare computere og notebooks.

### **Fraktion 5. Lyskilder**

Lysstofrør.

Elsparer, lavenergipærer og andre kompakt-lysstofrør.

Retrofit LED med indbygget elektronik, retrofit halogen-lyskilder med indbygget elektronik.

Alle gasudladningslamper (inklusive lav- og højtryksnatriumlamper, andre højtydende udladningslamper og halogenlamper).

### **Fraktion 6. Fotovoltaiske paneler**

- 
- <sup>2)</sup> Ved gennemsnitlig størrelse forstås, at en type af udstyr (f.eks. mikrobølgeovn) i almindelighed overholder størrelsesgrænserne, men at enkelte modeller af denne type udstyr godt kan falde uden for størrelsesgrænserne.

### Bilag 3

**Følgende stoffer, blandinger og komponenter skal udtages ved selektiv behandling af alt særskilt indsamlet affald af de i bilag 1 nævnte former for elektrisk og elektronisk udstyr:**

- Asbestaffald og komponenter, der indeholder asbest.
- Batterier.
- Billedrør.
- Chlor-flour-carboner (CFC), hydro-chlor-flour-carboner (HFC), hydro-flour-carboner (HFC) og carbonhydrider (HC).
- Elektrolytkondensatorer, som indeholder stoffer, der giver anledning til bekymring (højde > 25 mm, diameter > 25 mm eller et dertil svarende volumen).
- Gasudladningspærer.
- Komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre som beskrevet i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.
- Komponenter indeholdende radioaktive stoffer bortset fra komponenter, der ligger under undtagelses-tærsklerne i artikel 3 og bilag I i Rådets direktiv 96/29/Euratom om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.
- Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB).
- Kviksølvholdige komponenter, såsom kontakter og lamper til baggrundsbelysning.
- LCD-skærme (med indfatning, hvis det er hensigtsmæssigt) med et areal på over 100 cm<sup>2</sup>.
- LCD-skærme, der baggrundsbelyses med gasudladningslamper.
- Plast indeholdende bromerede flammehæmmere.
- Printkort fra mobiltelefoner generelt og fra andre anordninger, hvis printkortets overflade er på over 10 cm<sup>2</sup>.
- Tonerpatroner, flydende og pastaagtige, såvel som farvetoner.
- Udvendige elektriske kabler.

I det omfang, der ikke findes særregler for ovennævnte stoffer, blandinger og komponenter, bortskaffes eller nyttiggøres de i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.

Miljørigtig forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af komponenter eller hele apparater må ikke hindres i forbindelse med anvendelse af ovenstående.

## Bilag 4

### **Nedenstående komponenter af affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal håndteres efter følgende retningslinjer:**

#### *1. Asbestaffald og komponenter, der indeholder asbest:*

Asbestholdigt affald skal opbevares i hertil godkendte beholdere eller sække.

Asbestholdigt affald skal afleveres til bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om håndtering af asbestholdigt affald.

#### *Batterier:*

Batterier skal opbevares indendørs i syrefaste beholdere.

Batterier skal afleveres til virksomheder, der håndterer batterier med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om håndtering af affald af batterier.

#### *Billedrør:*

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr, der indeholder billedrør, skal foregå således, at brud på billedrør undgås.

Den fluorescerende belægning skal udtages med henblik på genanvendelse eller deponering i specialdeponi.

Den fluorescerende belægning skal opbevares i lukkede beholdere.

Glas fra billedrør skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet, til oparbejdning af blyholdigt glas med henblik på genanvendelse.

Såfremt blyindholdet ikke udtages effektivt ved oparbejdningen, må glasset kun anvendes som råvare ved fremstilling af billedrør el. lign., hvor bly indgår som en nødvendig og godkendt bestanddel.

#### *Elektriske kabler:*

Elektriske kabler afleveres til virksomheder, der mekanisk oparbejder elektriske kabler med henblik på genanvendelse af metalindholdet, og som er godkendt til at håndtere kabelaffald i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

#### *Gasudladningspærer og lysstofrør:*

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af gasudladningspærer og lysstofrør skal foregå, således at brud og udslip af kviksølv undgås.

Gasudladningspærer og lysstofrør skal opbevares i hertil egnede beholdere og afleveres til virksomheder, der er godkendt til oparbejdning af kviksølvholdige lyskilder.

Kviksølvet skal udtages og afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af kviksølv i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Kviksølvindholdet i glas- og metalfraktionen må maksimalt udgøre 10 ppm.

#### *Kondensatorer:*

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af PCB-holdige kondensatorer skal foregå således, at udslip af PCB undgås.

Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB), skal opbevares i hertil egnede beholdere.

Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB), skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere PCB-affald med henblik på bortskaffelse i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Jern og andre metaller fra kondensatorer kan, såfremt restindholdet af PCB er mindre end 50 ppm, afleveres til oparbejdning og genanvendelse på virksomheder, der er godkendt i henhold lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

*Kviksølvholdige komponenter:*

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af kviksølvholdige komponenter skal foregå således, at brud og udslip af kviksølv undgås.

Kviksølvholdige komponenter skal opbevares i hertil egnede beholdere.

Kviksølvholdige komponenter skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af kviksølvholdigt affald i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

*LCD-skærme:*

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr, der indeholder LCD-skærme skal foregå således, at brud på skærme undgås.

LCD-skærme, der umiddelbart kan indgå som en integreret del af et nyt produkt, kan frasepareres og genbruges til dette formål.

LCD-skærme, der ikke kan genbruges, skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere affald af LCD-skærme med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Gasudladningspærer skal udtages og afleveres til virksomheder jf. ovenstående.

*Udstyr, der indeholder gasser, som er ozonlagsnedbrydende eller har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på over 15, f.eks. i skum og kølekredsløb:*

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr, der indeholder gasser, som er ozonlagsnedbrydende eller har et globalt opvarmningspotentiale, skal foregå således, at lækager undgås.

Udstyr, der indeholder gasser, som er ozonnedbrydende eller har et GWP (global warming potential) på over 15, f.eks. i skum og kølekredsløb, skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet, til oparbejdning.

Gasserne udtages og behandles forsvarligt. Ozonlagsnedbrydende gasser behandles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Gasserne skal udtages og opsamles under anvendelse af de bedst tilgængelige teknologier. Dokumentation for anvendelse af bedst tilgængelig teknologi skal foreligge i form af RAL-certificering eller test gennemført af tilsvarende anerkendte prøvningsorganer, der dokumenterer, at der ved behandling af husholdningsapparater (køleskabe og fryser) opsamles og destrueres gennemsnitligt mindst 115 gr. gasser fra kølesystemer og gennemsnitligt mindst 300 gr. gasser fra isolationsskum, samt at restindholdet af gasser i isolationsskum og kompressorolie maksimalt udgør 0,2 % som vægt.



Gasserne skal destrueres på anlæg, der er godkendt hertil i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

*Plast indeholdende bromerede flammehæmmere:*

Plast indeholdende bromerede flammehæmmere skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere bromholdigt affald i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Plast med bromindhold på mindre end 5 ppm kan afleveres til oparbejdning og genanvendelse hos virksomheder, der er godkendt i henhold lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

*Printkort:*

Printkort, der ikke genbruges, skal efter demontering af kondensatorer, batterier, akkumulatorer og kviksølvholdige komponenter, herunder LCD-skærme med gasudladningslamper, afleveres til anlæg, der er godkendt til håndtering af metalholdigt affald, der indeholder bromerede flammehæmmere, PCB og beryllium i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

*Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige toner, såvel som farvetoner:*

Tonerpatroner, der ikke genbruges, afleveres til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til lovens § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

2. Miljørigtig forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af komponenter eller hele apparater må ikke hindres i forbindelse med anvendelse af punkt 1.

**Piktogram til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 50**

Piktogrammet til angivelse af særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr består af en overstreget affaldsspand på hjul, som vist nedenfor. Piktogrammet skal anbringes på en sådan måde, at det er synligt, læseligt og uudsletteligt.



**Bilag 6****Oplysninger, der skal gives i forbindelse med registrering af producenter eller deres repræsentanter, jf. §§ 6 og 7**

- 1) Virksomhedens navn under hvilke virksomheden bringer elektriske og elektroniske udstyr i omsætning.
- 2) Virksomhedens adresse (gadenavn og nr., postnr. og by, samt land), URL adresse, tlf.nr., faxnr. og e-mailadresse.
- 3) CVR-nr. For udenlandske virksomheder, der ikke er registreret i CVR-registeret, oplyses virksomhedens momsnummer (VAT-nummer), europæiske momsregistreringsnummer eller nationale momsregistreringsnummer i stedet for CVR-nr.
- 4) Virksomhedens kontaktperson: Navn samt tlf.nr., faxnr. og e-mailadresse.
- 5) Virksomhedens eventuelle repræsentant i Danmark: Navn, adresse (gadenavn og nr., postnummer og by, samt land), e-mailadresse, CVR-nr., tlf.nr. og faxnr. Er repræsentanten en juridisk person, skal repræsentantens kontaktpersons navn, adresse (gadenavn og nr., postnr. og by), telefonnr., faxnr. og e-mailadresse også oplyses.
- 6) Angivelse af hvilke former for udstyr under de i bilag 1 nævnte kategorier, der bringes eller påtænkes at blive bragt i omsætning samt typen af udstyret (husholdnings- eller erhvervsudstyr) for hver af kategorierne.
- 7) Varemærke for det elektriske og elektroniske udstyr, der bringes i omsætning.
- 8) Oplysninger om hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt, herunder om virksomheden er tilsluttet en kollektiv ordning eller har etableret en individuel indsamlings- og håndteringsordning. Oplysninger om hvilke af de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr der håndteres inden for henholdsvis kollektiv ordning og individuelt af den enkelte virksomhed, samt hvorledes virksomheden har tilrettelagt opfyldelsen af sin forpligtelse for tilbagehåndtering og særskilt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
- 9) Anvendt salgsmetode, f.eks. fjernsalg.
- 10) Erklæring om, at de afgivne oplysninger i anmodningen om registreringen er korrekte.

I det omfang Dansk Producentansvarssystem kan hente oplysningerne via CVR-registret, skal alene CVR-nr. oplyses i stedet for nr. 1, 2, 4 og 5.

## Bilag 7

### Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder

Reglerne omfatter alene de elektronikaffaldsfraktioner, der fremgår af § 27, stk. 1, samt de indsamlingssteder, der er registreret hos Dansk Producentansvarssystem i henhold til § 24, stk. 1.

#### 1. Indsamlingssteder

Kommunalbestyrelsen etablerer indsamlingsordninger, herunder indsamlingssteder, jf. § 22. Kommunalbestyrelsen indberetter oplysningerne til Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger vedrørende indsamlingsstederne med angivelse af:

- Indsamlingsstedets adresse.
- Kontaktinformation (person, tlf.nr., e-mailadresse eller faxnr.).
- Tidsrum, hvor der kan ske afhentning af affald af elektronisk og elektrisk udstyr.
- Eventuelt særlige forhold vedrørende udlevering af nøgler mv.
- Materielbehovet pr. fraktion.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at indberette ovenstående oplysninger. Oplysningerne opdateres straks, hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede.

Producenter skal til enhver tid holde sig orienteret om kommunalbestyrelsens registrerede oplysninger om indsamlingsstedet.

Kommunalbestyrelsen kan med en måneds varsel oprette og nedlægge indsamlingssteder i henhold til § 24, stk. 1. Dette sker efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger. Kommunalbestyrelsen skal desuden senest en måned inden meddele producenter, som afhenter tildelt affald, om det oprettede eller nedlagte indsamlingssted.

Indsamlingsstederne skal opfylde kravene i dette bilags afsnit 4.

#### 2. Afhentningsvilkår

##### 2.1. Frister

Producenter skal afhente indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr på de kommunale indsamlingssteder, jf. § 31, når kommunalbestyrelserne som minimum har indsamlet følgende mængder af de enkelte fraktioner, som er beskrevet i § 27, stk.1:

*Fraktion 1 (store husholdningsapparater) og fraktion 2 (kølemøbler):*

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning, når der minimum er fyldt en container pr. fraktion, dog minimum hvert ½ år.

*Fraktion 3 (små husholdningsapparater) og fraktion 4 (skærme og monitorer):*

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning, når der som minimum er fyldt 3 bure pr. fraktion, dog minimum hvert ½ år.

*Fraktion 5 (lyskilder):*

Producenten skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning, når der som minimum er fyldt en lyscontainer, dog minimum hvert ½ år.

Afhentning:

Kommunalbestyrelsen eller indsamlingsstedet anmoder pr. fax eller e-mail producenten om afhentning, når der er indsamlet de ovenfor angivne mængder. Afhentning skal herefter ske på følgende vilkår:

### **2.1.1. Afhentning efter anmodning**

Anmodningen skal være afgivet senest kl. 14.00 to hverdage før, der ønskes afhentning. Med hverdage menes fra mandag til og med fredag.

Afhentning på indsamlingsstederne skal ske senest to hverdage efter modtagelse af anmodningen, inden for det tidsrum kommunalbestyrelsen har angivet, jf. pkt. 1. Afgives bestilling en fredag, skal afhentning ske den efterfølgende tirsdag.

*Eksempel:* hvis der anmodes om afhentning pr. e-mail tirsdag kl. 13.00, skal der være foranstaltet afhentning senest torsdag.

I forbindelse med helligedage, der falder på hverdage (mandag til fredag), skal der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har anmodet herom – uanset om dagen er en helligdag.

Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt ved bestilling af afhentning meddele, hvor mange enheder der ønskes afhentet.

Ønskes afhentning en lørdag, kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning, jf. pkt. 2.1.4. nedenfor.

Såfremt man indgår aftale om afhentning efter anmodning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning ved manglende afhentning fra producenten i henhold til proceduren nedenfor.

### **2.1.2. Fast afhentning**

Kommunalbestyrelsen samt producenten kan, som alternativ til afhentning efter anmodning, jf. pkt. 2.1.1., aftale et fast tidspunkt for afhentning inden for et fastsat tidsrum på 3 timer, f.eks.: afhentning hver mandag ml. kl. 9-12. I forbindelse med helligedage, der falder på hverdage, hvor der er aftalt fast afhentning, skal producenten afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr som på normale hverdage.

Kommunalbestyrelsen skal give meddelelse senest to hverdage før den faste afhentning, såfremt der ikke ønskes afhentning som aftalt. Ved behov kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning, jf. pkt. 2.1.4.

Såfremt man har aftalt fast afhentning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning i forbindelse med manglende afhentning fra producenten, jf. pkt. 2.1.5.

### **2.1.3. Alternative aftaler**

Parterne kan indgå aftaler, der afviger fra afsnit 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4. og 2.1.5.

### **2.1.4. Ekstraordinær afhentning**

Hvis der er behov for afhentning ud over den faste aftalte afhentning, jf. pkt. 2.1.2, eller afhentning efter anmodning, jf. pkt. 2.1.1., kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning.

Anmodning herom skal være afgivet senest kl. 14.00 en dag før, der ønskes afhentning. Anmodningen kan afgives fra mandag – lørdag. Afhentning på indsamlingsstederne skal ske senest en dag efter modtagelse af anmodningen. Ekstraordinær afhentning kan ske mandag til lørdag.

Hvert indsamlingssted har ret til at anmode om 12 ekstraordinære afhentninger i løbet af en tildelingsperiode. Dette gælder også, hvis man har indgået aftale om fast afhentning.

Eksempel: hvis der anmodes om afhentning pr. e-mail tirsdag kl. 13.00, skal der således være foranstaltet afhentning senest onsdag inden for det tidsrum, som kommunalbestyrelsen har angivet, jf. pkt. 1.

I forbindelse med helligedage, der falder på en mandag – lørdag, skal der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har anmodet om ekstraordinær afhentning – uanset om dagen er en helligdag.

Såfremt kommunalbestyrelsen har anmodet om ekstraordinær afhentning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning, jf. pkt. 2.1.5., i forbindelse med manglende afhentning fra producenten i henhold til proceduren nedenfor.

### ***2.1.5. Manglende afhentning***

Såfremt producenten ikke afhenter affald af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til den fastsatte frist eller aftalte faste afhentningstidspunkt, skal kommunalbestyrelsen orientere producenten herom pr. fax eller mail.

Senest fire timer efter kommunalbestyrelsen har sendt orientering om manglende afhentning til producenten, skal producenten have foranstaltet afhentning af affaldet på indsamlingsstedet.

Såfremt producenten ikke har fået hentet affaldet inden for de fire timer, kan kommunalbestyrelsen lade nødafhentning udføre af tredjemand. Kommunalbestyrelsen skal orientere Dansk Producentansvarssystem om den manglende afhentning efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

Producenten skal inden for de fire timer have mulighed for at anvise, hvortil det ikke-afhentede affald skal afleveres, hvis dette ikke er aftalt på forhånd.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at få producenten til at dække de faktisk dokumenterede omkostninger, kommunalbestyrelsen har haft i forbindelse med nødafhentningen, herunder omkostningerne til at sikre nyt indsamlingsmateriel på pladsen og øgede administrative udgifter for kommunalbestyrelsen.

Hvis producenten ikke betaler inden for den betalingsfrist, som kommunalbestyrelsen har fastsat, kan kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor producenten har stillet sikkerhed i henhold til § 41, søge Dansk Producentansvarssystem om at få dækket sine faktisk dokumenterede omkostninger i den af producenten stillede sikkerhed.

### ***2.2. Fejlsortering på indsamlingsstedet***

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at der sker korrekt sortering af det modtagne affald.

Ved sorteringen skal sorteringsvejledningen følges, hvis en sådan findes, ligesom det elektriske eller elektroniske affald ikke må indeholde andet affald end det, der ligger inden for de i rammerne i § 27, stk. 1, definerede affaldsfraktioner. Kølemøbler og komfurer må derfor ikke indeholde mad eller lignende.

Hvis det afhentede udstyr indeholder mad eller lignende, kan producenten sende udstyret tilbage til tømning hos kommunalbestyrelsen eller sende krav til kommunalbestyrelsen om dækning af dokumenterede

udgifter for tømning. Kommunalbestyrelsen vælger, om de selv vil foretage tømning eller dække udgifterne hertil.

Det afleverede affald må højst indeholde 5 % i kg af noget, der ikke er elektronikaffald. Af det modtagne elektronikaffald må der højst være 5 % af det afleverede, som tilhører en anden fraktion.

Hvis det afhentede udstyr indeholder fejlsorteringer, der overstiger 5 % i kg af noget, der ikke er elektronikaffald, eller hvis mere end 5 % af det modtagne elektronikaffald tilhører en anden fraktion, kan producenten sende udstyret tilbage til sortering hos kommunalbestyrelsen eller sende krav til kommunalbestyrelsen om dækning af dokumenterede udgifter for sortering. Kommunalbestyrelsen vælger, om de selv vil foretage sorteringen eller dække udgifterne hertil.

Hvis producenten kan dokumentere at have udgifter i forbindelse med, at der er sket en fejlsortering ud over det tilladte, til håndtering af det modtagne affald, kan krav til dækning af disse udgifter rettes mod kommunalbestyrelsen i henhold til de almindelige erstatningsregler.

### **2.3. Fyldningsgraden**

Kommunerne skal fylde det af producenter leverede opsamlingsmateriel, så fyldningsgraden har et rimeligt niveau. Såfremt der sker mangelfuld fyldning af opsamlingsmateriellet, skal producenten tage kontakt til kommunen med henblik på at drøfte, hvordan fyldningsgraden kan forbedres til et rimeligt niveau.

## **3. Indsamlingsmateriel**

Producenter skal levere oplysninger om tilgængeligt indsamlingsmateriel, som kommunalbestyrelsen kan vælge ud fra. Oplysningerne registreres hos Dansk Producentansvarssystem, som offentliggør den på sin hjemmeside, jf. § 26, stk. 2 og 3. Producenter skal ved valg af indsamlingsmateriel tage udgangspunkt i kommunalbestyrelsens behov og arbejdsmiljømæssige forhold.

Kommunalbestyrelsen skal registrere indsamlingssteder, den har etableret, jf. § 24.

Kommunalbestyrelserne skal desuden, med udgangspunkt i producenternes oplysninger om indsamlingsmateriel, registrere behovet for indsamlingsmateriel pr. kommunale indsamlingssted og fraktion. Kommunalbestyrelsen skal registrere oplysningerne hos Dansk Producentansvarssystem, som offentliggør den på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, jf. § 25.

Producenter er forpligtet til at levere indsamlingsmateriel på baggrund af de behov, som kommunalbestyrelsen har registreret i Dansk Producentansvarssystems register over kommunale indsamlingssteder, jf. § 26, stk. 1. De skal hver især ensarte indsamlingsmateriellet i forhold til de enkelte fraktioner.

Indsamlingsmateriellet skal være funktionsdueligt og leve op til de almindelige krav om arbejdsmiljø. Indsamlingsmateriellet skal leve op til den beskrivelse af materiel, som producenter har registeret hos Dansk producentansvarssystem, og som findes på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, [www.dpa-system.dk](http://www.dpa-system.dk).

Kommuner, der af særlige årsager som f. eks. indsamlingsstedets indretning mv., ikke kan anvende det indsamlingsmateriel, som producenterne stiller til rådighed, opfordres til i samarbejde med producenten at finde materiel, der dækker kommunalbestyrelsens særlige behov, eller indgå aftale herom.

Det indsamlingsmateriel, producenter stiller til rådighed, må alene efter aftale med producenten anvendes af kommunalbestyrelsen på andre steder end de registrerede indsamlingssteder.

### ***3.1 Kommunalt ejet materiel***

Kommunalbestyrelsen kan vælge at benytte eget indsamlingsmateriel, som kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at levere og vedligeholde. Indsamlingsmaterialet skal være af samme beskaffenhed, som det standardmateriel, producenterne tilbyder. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at anvende eget materiel, aftales dette direkte med producenten. Denne aftale registrerer kommunalbestyrelsen for indsamlingsstedet hos Dansk Producentansvarssystem.

Såfremt kommunalbestyrelsen og producenten ikke kan blive enige om en sådan aftale, skal der anvendes det indsamlingsmateriel, som producenten stiller til rådighed.

Indsamlingsmaterialet placeres efter tømning af producenten på indsamlingsstedet efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisninger.

### ***3.2 Varslingsperiode for bestilling af materiel***

Ønsker kommunalbestyrelsen at overgå fra kommunalt ejet opsamlingsmateriel til materiel leveret af producenten eller omvendt, kan dette ske med et varsel på en måned efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

Ændringer i behovet for indsamlingsmateriel registrerer kommunalbestyrelsen hos Dansk Producentansvarssystem. Dette skal ske med et varsel på en måned efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

### ***3.3 Læsse- og flytningsudstyr til indsamlingsstedet***

Det er producenten, der er ansvarlig for pålæsning af indsamlingsmateriel på køretøjet.

Det står parterne frit at aftale, at producenten eller den kollektive ordning leverer og vedligeholder flyttemateriel, således at kommunalbestyrelsen kan fylde containerne helt m.v. I den forbindelse er producenten forpligtet til at uddanne kommunalbestyrelsens ansatte på indsamlingsstedet i betjening af flyttematerialet.

Det kan aftales, om kommunalbestyrelsen må anvende udstyret til læsning og flytning af andre former for affald end fra elektrisk og elektronisk udstyr.

I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har indrettet sin plads således, at kommunalbestyrelsen har behov for at flytte rundt på indsamlingsmaterialet, er kommunalbestyrelsen alene ansvarlig for anskaffelse af eget flytteudstyr.

## **4. Krav til indsamlingsstedet**

Indsamlingsstederne skal være let tilgængelige for køretøjer, der kan laste og losse det pågældende indsamlingsmateriel til affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at foranstalte tiltag på indsamlingsstederne, der sikrer, at tyveri af affald af elektrisk og elektronisk udstyr undgås.



**Beregning af tildeling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, jf. kapitel 9****1. Producenters markedsandel**

Producenters markedsandel udgør producentens årlige andel af de samlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i omsætning, som alle producenterne har indberettet til Dansk Producentansvarssystemets producentregister, til den angivne fraktion til de private husholdninger i det foregående kalenderår.

**1.1. Producenter, der påbegynder at bringe udstyr i omsætning i løbet af et kalenderår**

For producenter, der påbegynder at bringe elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger i omsætning i løbet af et kalenderår, beregnes der ikke markedsandel og tildeling på baggrund heraf i det pågældende kalenderår.

Det efterfølgende kalenderår beregnes markedsandelen og tildelingen på baggrund af den mængde, der er bragt i omsætning, i det kalenderår, det påbegyndes at bringe elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger i omsætning. Mængden multipliceres med to.

**1.2. Ophør med at bringe i omsætning i et kalenderår**

Når en producent ophører med at bringe elektrisk og elektronisk udstyr til brug for private husholdninger i omsætning i et kalenderår, beregnes der ikke markedsandel og tildeling i det efterfølgende kalenderår.

**2. Tildeling**

Dansk Producentansvarssystem tildeler producenten eller den kollektiv ordning, der har overtaget producentens forpligtelser, jf. § 51, en mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som producenten skal indsamle, herunder fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelsen har etableret, jf. § 24, og foranstalte særskilt håndteret. Tildelingen sker for den i § 30, angivne periode på grundlag af markedsandelen.

Ved tildelingen tages højde for de mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger, som producenten har tilbagetaget i det foregående kalenderår, og som er indberettet til producentregistret, jf. kapitel 5.

Ved tildelingen foretager Dansk Producentansvarssystem en efterregulering, der tager højde for, om de mængder, som producenter har tilbagetaget det foregående kalenderår, svarer til det, de var forpligtede til at tilbagetage.

Der tages desuden højde for eventuelle fejl i tildelingen for den foregående tildelingsperiode, der er konstateret efter meddelelsen af tildelingen af den foregående periode, og som ikke har ført til en ændring i tildelingen. Dette gælder, uanset om fejlene skyldes fejlagtige eller manglende indberetninger eller andre fejl i tildelingen, herunder fejl konstateret i forbindelse med klage.

Ved tildelingen søger Dansk Producentansvarssystem at tildele indsamlingsstederne geografisk rimeligt. Hvis Dansk Producentansvarssystem beslutter det, har producenter pligt til at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra de private husholdninger fra hele landet.

Hvis en producent midt i en tildelingsperiode på grund af ophør af virksomhed ikke afhenter tildelte mængder, kan Dansk Producentansvarssystem pålægge en eller flere producenter at overtage forpligtelsen, som oprindeligt var tildelt den producent, som er ophørt.

**Minimumsnyttiggørelsesmål, jf. § 39****1. Minimumsmål, der gælder per kategori fra 13. august 2012 til 14. august 2015 for kategorierne i bilag 1:**

- a) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 1 eller 10 i bilag 1, skal
  - 80 % nyttiggøres, og
  - 75 % genanvendes.
- b) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 3 eller 4 i bilag 1, skal
  - 75 % nyttiggøres, og
  - 65 % genanvendes.
- c) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 i bilag 1, skal
  - 70 % nyttiggøres, og
  - 50 % genanvendes.
- d) For gasudladningspærer skal 80 % genanvendes.

**2. Minimumsmål, der gælder per kategori fra 15. august 2015 for kategorierne i bilag 1:**

- a) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 1 eller 10 i bilag 1, skal
  - 85 % nyttiggøres, og
  - 80 % forberedes med henblik på genbrug og genanvendes.
- b) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 3 eller 4 i bilag 1, skal
  - 80 % nyttiggøres, og
  - 70 % forberedes med henblik på genbrug og genanvendes.
- c) For affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategori 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 i bilag 1, skal
  - 75 % nyttiggøres, og
  - 55 % forberedes med henblik på genbrug og genanvendes.
- d) For gasudladningspærer skal 80 % genanvendes.